

IBI BOCCHI

ART.0319 – TASTATORE A LEVA DIGITALE ED ANALOGICO



Tastatore a leva digitale ed analogico.

Elettronica digitale Sylvac completa di uscita dati OPTO RS232 (consente il collegamento diretto a PC).

Funzioni di "0" – conversione mm/inch – cambiamento di lettura – selezione Min./Max.

Quadrante dell'elettronica \varnothing 44 mm con quadrante girevole a 360°.

Palpatore con sfera in metallo duro da \varnothing 2 mm, orientabile a 270°.

Fornito con un attacco \varnothing 8 mm.

Elettronica resistente all'acqua con protezione IP65.

CODICE	LETTURA (mm)	CORSA (mm)	LUNGHEZZA TASTATORE (mm)	FORZA MISURA NEWTON
01	0,001	0,8	12,5	0,13
02	0,001	0,5	36,5	0,07

BOCCHI SRL

Via Palazzolo, 41 – 25037 Pontoglio (BS) – Italia

Tel. +39 030737252 – Fax: +39 0307376742

www.bocchicontrol.it – E-Mail: info@bocchicontrol.it