

IRI BOCCHI

ART.0317 – TASTATORE A LEVA



Tastatore a leva serie extra.

Inversione automatica del senso di misurazione del tastatore senza modifica del senso di rotazione della lancetta.

Fornito di tre guide per il fissaggio su attacchi porta comparatore per una maggiore versatilità dello strumento.

Completo di sfera da \varnothing 2 mm e attacco di fissaggio \varnothing 8 mm con filetto M1,6.

Costruito secondo norma DIN 2270 forma C.

Fornito in astuccio.

CODICE	LETTURA (mm)	CORSA (mm)	QUADRANTE LETTURA (mm)	Ø ESTERNO (mm)	LUNGHEZZA TASTATORE (mm)
01	0,01	0,8	0-40-0	32	12
02	0,01	0,8	0-40-0	40	12
03	0,002	0,2	0-100-0	32	12
04	0,002	0,2	0-100-0	40	12
05	0,01	0,5	0-25-0	32	35
06	0,01	0,5	0-25-0	40	35
07	0,001	0,2	0-100-0	40	12

BOCCHI SRL

Via Palazzolo, 41 – 25037 Pontoglio (BS) – Italia

Tel. +39 030737252 – Fax: +39 0307376742

www.bocchicontrol.it – E-Mail: info@bocchicontrol.it